

Ergophone Funk-Handsender TRX

Zubehör für Ergonomie-Telefone von Ergophone



Der formschöne und leichte „Funk-Handsender TRX“ leitet Rufe über Funk an ein Ergophone Telefon mit integriertem Funkempfänger 869,2 MHz oder an einen externen Ergophone Funkempfänger/Funkempfänger TRX weiter.

Der benutzerfreundliche Handsender beinhaltet einen Transceiver (TRX), welcher senden und empfangen kann und somit maximale Sicherheit bietet. Nach der Rufauslösung leuchtet die LED kurz rot auf und schaltet nach der Rückbestätigung durch den Empfänger auf Grün.

Der Funk-Handsender kann wie ein Medaillon per Kordel um den Hals getragen werden. Die Kordel gehört zum Lieferumfang und besitzt einen Sicherheitsverschluss. Alternativ bieten wir ein schwarzes Elastik- Arm- band als Zubehör an.



Leistungsmerkmale:

- Rutschfeste Taste mit deutlichem Druckpunkt
 - Staubdicht und strahlwassergeschützt nach Schutzklasse IP 65
 - Hygienisch, einfach zu reinigen
 - Europäische Hausnotruffrequenz 869,2 MHz
 - Bidirektionaler Transceiver (TRX)
 - 2-farbige LED zur Anzeige von Funkauslösung (rot) und Empfangsbestätigung (grün)*
 - Technische Überwachung (Batterieüberwachung und Tagesmeldung)
 - Batterie (Knopfzelle Lithium 3V CR2032) kann vom Kunden ausgetauscht werden
 - Batterielebensdauer: bis zu 5 Jahre bei normaler Nutzung (Notrufauslösung einmal am Tag und wöchentlicher Testruf)
 - Funkreichweite: bis zu 30 m in Gebäuden (abhängig von der Gebäudestruktur) und bis zu 250 im Freien
- * Nur bei bidirektionalem Funkempfänger. Sonst einfarbig rote LED

Technische Daten:

Abmessungen (B x H x T):	40 x 52 x 11 mm
Gewicht:	18 g (ohne Kordel)
Gehäuse:	Polycarbonat
Gehäusefarbe:	Reinweiß
Übertragungszeit:	6 x 150 ms
Pausen zwischen den Übertragungen:	150 ms
Betriebstemperatur:	0°C bis 40°C
Lagertemperatur:	-5°C bis 70°C
Farbe der Halskordel:	Grau
Länge der Halskordel:	ca. 80 cm